



---

# 聚合云

## 客户接口说明文档

2021-02-24

接口说明：接口编码方式采用统一的 UTF-8，请求方式采用 HTTP REST，支持 GET/POST 方式



<b>SMS57-SMGW 客户接口说明文档</b>	1
<b>请求地址</b>	4
<b>1. 短信发送接口</b>	4
<b>1.1. 参数说明</b>	4
<b>1.2. 响应数据</b>	4
<b>2. 点对点发送</b>	5
<b>2.1. 参数说明</b>	5
<b>2.2. 响应数据</b>	6
<b>3. 余额查询接口</b>	6
<b>3.1. 参数说明</b>	7
<b>3.2. 响应数据</b>	7
<b>4. 客户端主动获取状态报告接口</b>	7
<b>4.1. 参数说明</b>	7
<b>4.2. 响应数据</b>	8
<b>5. 客户端主动获取手机上行接口</b>	9
<b>5.1. 参数说明</b>	9
<b>5.2. 响应数据</b>	9
<b>6. 客户端被动接收上行和状态报告</b>	11



---

6.1. 请求地址.....	11
6.2. 请求参数.....	11
6.3. 客户端响应.....	12
7. 获取统计信息接口.....	12
7.1. 参数说明.....	12
7.2. 响应数据.....	12
8. STATUS 错误代码表.....	14
9. RESULT 错误代码表.....	14
10. STAT 状态代码表.....	15
11. 常见错误.....	16

# 请求地址

<http://39.107.242.113:7862/sms>

<https://api.juhedx.com/sms>

请求方式可以 POST 和 GET 方式，建议采用 POST 方式

## 1. 短信发送接口

用户客户端向网关提交短信

### 1.1. 参数说明

参数需要 URLENCODE，编码方式采用 UTF-8

参数名称	含义	说明
action	请求动作	设置为固定的:send
account	发送用户帐号	用户帐号，由系统管理员
password	发送帐号密码	非加密： password 加密： MD5(password+extno+content+mobile)
mobile	全部被叫号码	发信发送的目的号码.多个号码之间用半角逗号隔开， 最多 500 个号码
content	发送内容	短信的内容，内容需要 UTF-8 URLEncode 编码
extno	接入号	接入号，即 SP 服务号 (106XXXXXXXX)
rt	响应数据类型	json

例如：

<https://api.juhedx.com/sms?action=send&account=账号&password=密码&mobile=15023239810,13527576163&content=内容&extno=1069012345&rt=json>

### 1.2. 响应数据

```
{  
    "status": "0",
```



```
"balance": -153278040,  
"list": [  
    {  
        "mid": "4C2CA88382720003",  
        "mobile": "18983437010",  
        "result": 0  
    },  
    {  
        "mid": "4C2CA88382720004",  
        "mobile": "18983437011",  
        "result": 0  
    }  
]
```

字段	说明
status	请求结果, 具体参见 STATUS 错误代码表
balance	当前账户余额, 单位厘
list	短信提交响应列表
mid	消息 ID (用于状态报告匹配)
mobile	手机号码
result	短信提交错误代码, 参见 RESULT 错误代码表

## 2. 点对点发送

用于客户端向网关提交点对点短信, 即一个号码一个内容的短信

### 2.1. 参数说明

参数需要 URLENCODE, 编码方式采用 UTF-8

参数名称	含义	说明
action	请求动作	设置为固定的:p2p
account	发送用户帐号	用户帐号, 由系统管理员
password	发送帐号密码	非加密: password 加密: MD5(password+extno+mobileContentList) (加密时 mobileContentList 换行符去掉)
mobileContentList	号码短信内容列表	号码内容格式为: Mobile#Content 多个号码之间用换行分割如: 13800000001#下发内容 1



		13800000002#下发内容 2
extno	接入号	接入号，即 SP 服务号 (106XXXXXX)
rt	响应数据类型	json

例如：

```
https://api.juhedx.com/sms?action=p2p&rt=json&account=922011&password=123456&mobileContentList=138000001%23%e4%b8%8b%e5%8f%91%e5%86%85%e5%ae%b91%0d13800000002%23%e4%b8%8b%e5%8f%91%e5%86%85%e5%ae%b92%0d13800000003%23%e4%b8%8b%e5%8f%91%e5%86%85%e5%ae%b93%0d13800000004%23%e4%b8%8b%e5%8f%91%e5%86%85%e5%ae%b94%0d&extno=10690231221
```

## 2.2. 响应数据

```
{
    "status": "0",
    "balance": -153278280,
    "list": [
        {
            "mid": "4C372C4382720007",
            "mobile": "13800000001",
            "result": 0
        },
        {
            "mid": "4C372C4382720008",
            "mobile": "13800000002",
            "result": 0
        }
    ]
}
```

字段	说明
status	请求结果，具体参见 STATUS 错误代码表
balance	当前账户余额，单位厘
list	短信提交响应列表
mid	消息 ID (用于状态报告匹配)
mobile	手机号码
result	短信提交错误代码，参见 RESULT 错误代码表

## 3. 余额查询接口

用于客户端查询当前账户余额



### 3.1. 参数说明

参数需要 URLENCODE，编码方式采用 UTF-8

参数名称	含义	说明
action	请求动作	设置为固定的：balance
account	用户帐号	用户帐号，由系统管理员
password	帐号密码	非加密：password 加密：MD5(password)
rt	响应数据类型	json

例如：

<http://39.107.242.113:7862/sms?action=balance&account=账号&password=密码&rt=json>

### 3.2. 响应数据

{ "status":0,"balance":-153278040,"chargeType":"POSTCHARGE" }

字段	说明
status	请求结果，具体参见 STATUS 错误代码表
balance	当前账户余额，单位厘
chargeType	POSTCHARGE=后付费 PRECHARGE=预付费

## 4. 客户端主动获取状态报告接口

用于客户端到网关获取短信发送的状态报告

### 4.1. 参数说明

参数需要 URLENCODE，编码方式采用 UTF-8

参数名称	含义	说明
action	请求动作	设置为固定的：report
account	用户帐号	用户帐号，由系统管理员
password	帐号密码	非加密：password 加密：MD5(password)
size	获取报告的数量	默认 1000，最小 10，最大 10000
rt	响应数据类型	json

例如：



<http://39.107.242.113:7862/sms?action=report&action=report&account=账号&password=密码&size=10&rt=json>

## 4.2. 响应数据

有报告可以获取的示例:

```
{  
    "status": "0",  
    "balance": -153278040,  
    "list": [  
        {  
            "flag": 1,  
            "mid": "4C36654382720005",  
            "spid": "922011",  
            "accessCode": "106901234",  
            "mobile": "18983437010",  
            "stat": "MA:0029",  
            "time": "2017-04-12 01:38:21"  
        },  
        {  
            "flag": 1,  
            "mid": "4C36654382720006",  
            "spid": "922011",  
            "accessCode": "106901234",  
            "mobile": "18983437011",  
            "stat": "MA:0029",  
            "time": "2017-04-12 01:38:21"  
        }  
    ]  
}
```

没有报告可以获取的示例:

```
{  
    "status": "0",  
    "balance": -153278040,  
    "list": []  
}
```

字段	说明
status	请求结果, 具体参见 status 错误代码表
balance	当前账户余额, 单位厘
list	详细状态报告列表, 没有报告可以获取时为空



flag	1=状态报告
mid	消息 ID(与提交时响应的消息 ID 匹配)
spid	归属账号 (可忽略)
mobile	手机号码
accessCode	下发号码
stat	状态报告代码, 参见 STAT 状态报告代码表
time	状态报告的具体时间

## 5. 客户端主动获取手机上行接口

用户客户端向网关获取手机上行回复的短信

### 5.1. 参数说明

参数需要 URLENCODE, 编码方式采用 UTF-8

参数名称	含义	说明
action	任务名称	设置为固定的: mo
account	用户帐号	用户帐号, 由系统管理员
password	帐号密码	非加密: password 加密: MD5(password)
szie	获取上行数量	默认 1000, 最小 10, 最大 1000
rt	响应数据类型	json

例如:

<http://39.107.242.113:7862/sms?action=mo&account=账号&password=密码&size=10&rt=json>

### 5.2. 响应数据

有上行可以获取的示例:

```
{  
    "status": "0",  
    "balance": -153278040,  
    "list": [  
        {  
            "flag": 0,  
            "mid": "4C36654382720005",  
            "content": "您好，您的余额为 -153278040 元。  
            您的账户状态为正常。感谢您的使用！"  
        }  
    ]  
}
```



```
"spid": "922011",
"accessCode": "10690",
"mobile": "18983437010",
"content": "上行内容 1",
"time": "2017-04-12 01:38:21"
},
{
"flag": 0,
"mid": "4C36654382720006",
"spid": "922011",
"accessCode": "10690",
"mobile": "18983437011",
"content": "上行内容 2",
"time": "2017-04-12 01:38:21"
}
]
}
```

没有上行可以获取的示例：

```
{
  "status": "0",
  "balance": -153278040,
  "list": []
}
```

字段	说明
status	请求结果，具体参见 STATUS 错误代码表
balance	当前账户余额，单位厘
list	详细上行列表，没有上行可以获取时为空
flag	0=手机用户上行
mid	上行消息 ID (可忽略)
spid	归属账号 (可忽略)
mobile	手机号码
accessCode	接收号码，即 SP 服务号 (106XXXXXX)
content	手机上行的具体内容
time	手机上行的具体时间

## 6. 客户端被动接收上行和状态报告

用于网关向客户端推送状态报告

### 6.1. 请求地址

由客户端向网关报备推送地址，请求方式 由网关采用 POST 方式，推送到客户端

### 6.2. 请求参数

```
[  
  {  
    "flag": 0,  
    "mid": "4C36654382720005",  
    "spid": "922011",  
    "accessCode": "10690",  
    "mobile": "18983437010",  
    "content": "上行内容",  
    "time": "2017-04-12 01:38:21"  
  },  
  {  
    "flag": 1,  
    "mid": "4C36654382720006",  
    "spid": "922011",  
    "accessCode": "10690",  
    "mobile": "18983437011",  
    "stat": "DELIVRD",  
    "time": "2017-04-12 01:38:21"  
  }  
]
```

字段	说明
flag	0=手机用户上行 1=状态报告
mid	flag=1 时，消息 ID 与提交时响应的消息 ID 匹配；flag=0 时，表示该条上行的消息 ID
spid	归属账号（可忽略）
mobile	手机号码
accessCode	接收号码，即 SP 服务号（106XXXXXX）
content	手机上行的具体内容；flag=1 时，该字段无效
stat	状态报告代码，具体参见 STAT 状态代码表；flag=0 时，该字段无效
time	手机上行的具体时间

## 6.3. 客户端响应

客户端接收成功，响应文本 OK 即可

OK

# 7. 获取统计信息接口

用户客户端向网关获取统计信息

## 7.1. 参数说明

参数需要 URLENCODE，编码方式采用 UTF-8

参数名称	含义	说明
action	任务名称	设置为固定的：statis
account	用户帐号	用户帐号，由系统管理员
password	帐号密码	非加密：password 加密：MD5(password)
beginTime	开始时间	格式：yyyymmdd，例：20210224
endTime	结束时间	注：开始时间与结束时间不能大于 31 天
rt	响应数据类型	json

例如：

<http://39.107.242.113:7862/Sms?action=statis&account=账号&password=密码&beginTime=20210224&endTime=20210224&rt=json>

## 7.2. 响应数据

```
{  
    "status":0,  
    "balance":-400,  
    "list": [  
        {  
            "statisTIme":"20210222",  
            "total":10,  
            "success":0,  
            "fail":10  
        }  
    ]  
}
```



```
"unknown":0,  
"fail":10,  
"successRate":0.0  
},  
{  
"statisTIme":"20210224",  
"total":9,  
"success":1,  
"unknown":0,  
"fail":8,  
"successRate":11.11  
}  
]  
}
```

字段	说明
status	请求结果，具体参见 STATUS 错误代码表
balance	当前账户余额，单位厘
list	详细统计列表，没有统计信息获取时为空
statisTIme	时间
total	总数
success	成功数
unknown	未知数
fail	失败数
successRate	成功率

## 8. STATUS 错误代码表

错误代码	具体含义
1	消息包格式错误
2	IP 鉴权错误
3	账号密码不正确
4	版本号错误
5	其它错误
6	接入点错误 (如账户本身开的是 CMPP 接入)
7	账号状态异常 (账号已停用)
8	号码不能为空
9	内容不能为空
21	连接过多
30	endTime<begin 或 endTime-beginTime>31 结束时间不能小于开始时间 统计间隔不能大于 31 天 (在 statis 下, 建议不大于 31 天)
31	时间禁止 (在 statis 下, 过于频繁, 建议一个小时一次)
100	系统内部错误, 请联系管理员
102	单次提交的号码数过多 (建议 200 以内)
0	鉴权成功

## 9. RESULT 错误代码表

错误代码	具体含义
10	原发号码错误, 即 extno 错误
15	余额不足
17	账号签名无效
0	提交成功

## 10. STAT 状态代码表

错误代码	说明
DELIVRD	短信投递成功
EXPIRED	Message validity period has expired
DELETED	Message has been deleted.
REJECTED	Message is in a rejected state
MA:0001	全局黑名单号码
MA:0002	内容非法
MA:0003	无法找到下级路由
MA:0004	未知
MA:0005	目的号码格式错误
MA:0006	系统拒绝
MA:0009	未定义错误
MA:0011	未知系统内部错误
MA:0012	防钓鱼
MA:0013	非法错误的包时序
MA:0014	非法的 OP_ISDN 号段
MA:0021	号码格式错误
MA:0022	号码超过半小时下发次数限制
MA:0023	客户黑名单号码
MA:0024	内容未报备
MA:0025	不支持该短信
MA:0026	分条发送，组包超时
MA:0027	通道黑名单
MA:0028	全局黑名单号段
MA:0029	通道黑名单号段
MA:0030	直接产生拒绝报告
MO:200	不支持分条短信
MO:0254	转发提交超时
MO:0255	转发提交过程中，连接断开
MO:NNNN	NNNN 为对外提交过程中，上级网关的返回值，具体含义需上级网关解释

## 11. 常见错误

### 错误码 10

提交短信过程中返回 10，接入码错误，即 extno=106XXXXXX 不正确，

解决方法：填写正确的接入码（网关管理员 可以从生产账号摘要中获取该接入号）

### 错误码 17

提交短信过程中返回 17，签名错误

解决方法：

- 提交内容中带上网关管理员已经报备的签名
- 网关管理员 在（客户管理->账号签名报备）中关闭该账号的签名校验功能

### 错误码 15

提交短信过程中返回 15 余额不足

解决方法：

- 网关管理员 对该账号充值
- 网关管理员 将该账号设置为后付费